

Especificaciones:

- Operación de 12VDC a 24VDC.
- 3VDC a 24VDC 2mA - 16mA de activación aislada.
- Contactos DPDT clasificados en 2 amp/120VAC / 28VDC
- rieles montables (ordenar parte # ST1).

Dimensiones de la placa:
2.75"L x 1.9"W x 1.1"H

Instrucciones de instalación:

1. Conecte la alimentación de 12VDC o 24VDC suministro (regulado) a las terminales marcadas [POS + y NEG -]. Revise cuidadosamente la polaridad.
2. Conecte el voltaje del activador a las terminales marcadas [TRG + y TRG -].
3. Use contactos de salida para preparar e interrumpir circuitos de carga.

Nota: Cuando se utiliza una fuente de alimentación común, el terminal de el disparo no es utilizado, debe puentearse en su respectivo terminal de la fuente de alimentación POS (+) o NEG (-).

